

Tuote FPKV311-1W - Pistorasiakeskus 125A/400V, vaaka-asennus - 4kpl vvs

Tuote:	FPKV311-1W
Lisänimike:	FPKV 311-1W
SSTL:	3404050

Kuvan tiedot:
FPKV311-1W



Paino:	15 kg
Mitat:	700 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:

Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:

Pääkytkin 3-nap. 125A

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti

1 kpl 3-nap/63A/C johdonsuoja-automaatti

3 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin

1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin

1 kpl ketjutusliitin 5x 6-95mm² Al/Cu

Linkit:

Tuotteen sivu: [FPKV311-1W](#)

Tuoteryhmän sivu: [Pistorasiakeskukset seinälle FPK](#)

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404050

Muita tuotekuvia:

Pdf-tiedosto: FPKV311-1W tekninen
sivu

KK-Sähkötukku Oy

Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi